



Datasheet

ETE KEY EXT 300



Gestione B&B Stand-Alone / Cloud
Lettore da esterno - Mifare MF1K, Ekey



Scheda Tecnica	
Bluetooth	BLE bluetooth (BLE 4.1)
Sistemi operativi compatibili	Android 4.3/IOS 7.0 e superiori
Memoria	1000 Badge* / 150 PIN / EKAY illimitate
Distanza di lettura	2 - 4 cm
Tecnologia Lettore	Mifare 13.56Mhz
Alimentazione	DC 12 V
Corrente di lavoro	≤ 80mA
Corrente uscita serratura	≤ 2A
Temperatura di lavoro	-10°C ~ 60°C
Umidità di lavoro	0% ~ 98%
Installabile in esterna	IP65
Dimensioni	145 x 67 x26 mm
Memoria Eventi	2.000 Log evento

L'utilizzo in cloud è vincolato all'uso di **ETE GATE / ETE GATE LAN**

**Le carte hanno la seguente limitazione di memoria: 488 permanenti e/o a tempo limitato, 512 massimo cicliche se selezionato un solo giorno nella settimana. Se si vuole usare la carta ciclica per più giorni della settimana di dovrà dividere la capacità per il numero di giorni.*

Esempio: Carta con tempo ciclico di 2 gg a settimana, $512/2 = 256$. Posso inserire al massimo 256 utenti con questa regola ciclica



Rosso	DC 12 V
Nero	GND
Giallo	Pulsante di Uscita
Verde	NC
Marrone	COM
Bianco	NO
Blu	BELL A
Grigio	BELL B

Relè (NC / COM / NO) e contatto BELL (si chiude tra BELL A e BELL B premendo il tasto campanello nel lettore.) sono a contatto pulito.

Pulsante di Uscita, se portato a GND apre il relè del dispositivo per la durata impostata in app (durata apertura relè).

Esempi di collegamento:

