

Monitoreal Spartan I Guida Rapida

1. Inizio

1. Utilizzando il cavo Ethernet in dotazione, collega il tuo dispositivo a un router con DHCP e accesso a Internet. Se necessario, potrai connettere il dispositivo a una rete diversa in un secondo momento.
2. Collega l'alimentatore e il dispositivo si accenderà e impiegherà circa 1 minuto per avviarsi.
3. Installa e apri l'app Monitoreal. Consenti notifiche dall'app quando richiesto.
4. Tocca Accedi, registrati e accedi utilizzando un'e-mail e una password oppure il tuo account Apple o Google.

2. Aggiunta dispositivo Monitoreal

1. Torna all'app mobile.
2. Se non è stato aggiunto alcun dispositivo, vedrai un pulsante per cercare i dispositivi Monitoreal. Tocca "Cerca dispositivi Monitoreal" e poi "Scansiona" e tutti gli assistenti di sicurezza Monitoreal sulla stessa rete verranno elencati con i loro numeri di serie e indirizzi IP. Se hai già aggiunto un dispositivo e desideri aggiungerne un altro, apri il menu, vai su Dashboard, vai su Dispositivi, tocca il pulsante Aggiungi (+) in alto a destra, quindi esegui una scansione. Quando si tenta di eseguire la scansione, potrebbe essere richiesto di consentire l'individuazione della rete locale, operazione che è necessario consentire, quindi riprovare a eseguire la scansione.
3. Tocca il dispositivo che desideri aggiungere all'app, quindi accedi utilizzando le credenziali predefinite (login: smartview, password: smartview).
4. Fai clic su Accedi nella pagina "Connetti all'app mobile Monitoreal" in cui atterri. Accedi al dispositivo utilizzando lo stesso account dell'app.

3. Impostazioni di rete

Se non è necessario connettere il dispositivo a una rete di telecamere senza DHCP, è possibile saltare questa sezione.

1. Nell'app mobile, vai alla Dashboard, tocca il pulsante del menu verde in basso al centro e seleziona Rete.
2. Tocca "Impostazioni di rete" sotto una qualsiasi delle interfacce che devi configurare e configurare secondo necessità.
3. Ora puoi connettere il dispositivo a una rete diversa, se necessario. Ad esempio, potresti avere un segmento di rete diverso senza Wi-Fi per le telecamere. Tuttavia, il dispositivo richiede comunque l'accesso a Internet per funzionare con l'app e la rete deve ancora disporre di un server DHCP, a meno che non si configuri prima manualmente le impostazioni di rete nel dispositivo. È possibile connettere il dispositivo a due reti diverse utilizzando le doppie porte LAN.

4. Aggiunta telecamere

1. Nell'app mobile, vai alla Dashboard, tocca il pulsante del menu verde in basso al centro e seleziona Ricerca fotocamera o Aggiungi fotocamera manualmente. Camera Search semplifica l'aggiunta di telecamere conformi a ONVIF utilizzando i profili di flusso e istantanea predefiniti. Aggiungi manualmente le telecamere per utilizzare profili non ONVIF o non predefiniti.
2. Ricerca telecamera.
 1. Inserisci il nome utente e la password della tua telecamera.
 2. Se desideri aggiungere una telecamera specifica alla volta, inserisci l'indirizzo IP opzionale.
 3. Tocca "Inizia la ricerca" e le telecamere disponibili verranno trovate e aggiunte.
3. Aggiungere la telecamera manualmente
 1. Inserisci il nome della telecamera, il nome utente e la password.
 2. Immettere l'URL dello streaming della telecamera (RTSP) e/o l'URL dell'istantanea (HTTP).
 3. Cliccare "Salva".

5. Configurazione telecamere in Monitoreal

1. Nella scheda Telecamere, tocca "Regole di avviso e azione" sotto una telecamera.
2. Puoi modificare o eliminare la regola di rilevamento persone predefinita e aggiungere altre regole utilizzando il pulsante Aggiungi (+) in alto a destra. Al termine, torna alla scheda Fotocamere.
3. Tocca "Impostazioni" sotto la stessa telecamera, quindi tocca la ruota dentata in alto a destra per regolare le impostazioni predefinite di rilevamento e avviso, quindi Salva.
4. Infine, imposta in "on" la telecamera.
5. Torna alla scheda Telecamere e ripeti l'operazione per eventuali telecamere aggiuntive.

6. Tutto pronto!

L'app riceverà notifiche push. La pagina Eventi recenti mostra le notifiche da tutti i dispositivi sul tuo account. La Dashboard mostra solo le notifiche del dispositivo attualmente selezionato. Non dimenticare che puoi attivare e disattivare e modificare le impostazioni, le regole, le azioni e altro di rilevamento degli oggetti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando l'app mobile. Fare riferimento al manuale utente completo per ulteriori istruzioni.